

Durch die Eingabe der nachfolgend aufgeführten Tastenkombinationen, an Ihrem Telefon, können Sie die entsprechenden Leistungsmerkmale Ihres Zenker / ERZNET-Telefonanschlusses aktivieren oder deaktivieren.

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige:

Ist generell voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung:

Permanente Unterdrückung: *311 (

Wieder zuschalten: *310 (

3. Anrufweiterleitung:

Aktivieren sofort: *211 und Zielrufnummer (

Aktivieren nach 20 Sekunden: *611 und Zielrufnummer (

Aktivieren bei Besetzt: *671 und Zielrufnummer (

Deaktivieren sofort: *210 (

Deaktivieren nach 20 Sekunden: *610 (

Deaktivieren bei Besetzt: *670 (

4. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten:

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: *431 (

Deaktivieren: *430 (

Anklopfen ablehnen: R0

Halten: R2 (für zweite Verbindung)

Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)

Rückfragen: R und Zielrufnummer

Aktive Verbindung beenden: R1